

取扱説明書

Version 1.0. t

かがまず腰楽！充電式 「セパレート回転モップ」



型番：ERCLNBRS

保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

サポートのご案内

■ 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要に対処をさせていただきます。症状を記載したメモ、購入日が確認できる納品書やレシート、商品を下記住所までご送付ください(お届け日より1週間以内の場合は、初期不良として着払いにてご送付いただけます)

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/support/download.html>

ご質問などが多い内容については、Q&Aページに記載している場合がございます。

<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

■ メールでのお問い合わせ

お客様の御名前、商品名、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡ください。

support@thanko.jp

※使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷に関してはサポート外となります。

サンコーカスタマサポート(修理品の送付先)

〒101-0021

東京都千代田区外神田4-9-8 神田石川ビル 4階

TEL 03-3526-4328 FAX03-3526-4329

(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 土日祝日を除く)

メールアドレス: **support@thanko.jp**

● 仕様

サイズ	本体：高さ約18cm、横約5～11cm、 厚み約4～6.5cm 延長棒：約57.5～102cm (取付部含まず)
重量	本体：383g、延長棒取り付けアタッチメント：55g 延長棒：165g、ACアダプター：77g
電源	本体：ACアダプターより充電 ACアダプター：家庭用コンセントより給電
入力	AC100V 50Hz/60Hz
充電時間	約6時間
駆動時間	約40～50分
内容品	本体、延長棒、延長棒取り付けアタッチメント、ブラシディスク、スポンジディスク、面ファスナーディスク、スポンジ、モップカバー、ポリッシュカバー、各カバー取り付けディスク、ACアダプター
各ディスク	ポリッシュカバー：21g
重量	スポンジディスク：50g スポンジ：6g 面ファスナーディスク：33g モップカバー：39g 各カバー取り付けディスク：50g ブラシディスク：97g

● 内容品/各部名称



本体、延長棒、延長棒取り付けアタッチメント、ブラシディスク、スポンジディスク、面ファスナーディスク、スポンジ、モップカバー、ポリッシュカバー、各カバー取り付けディスク、ACアダプター

① 充電する



電源が切れていることを確認し【充電口】のキャップをはずします。キャップを外したら、【ACアダプター】の【コネクター】を【充電口】に差し込みます。



ACアダプターを家庭用コンセントに接続してください。ACアダプターの【インジケータランプ】が赤色に点灯し、バッテリーの充電が開始されます。ACアダプターの【インジケータランプ】が緑になったら充電完了です。充電後は【充電口】のキャップを付けて下さい。(12時間以上ACアダプターと本体を接続し続けしないでください)

② ディスクの取り付け、取り外し



各ディスクを本体に取り付けます。



各ディスクの差し込み口と本体の差し込み口を差し込みます。ぐっと奥まで入れて下さい。固い場合は突起を合わせて、左右(上下)に揺らしながらはめ込んで下さい。抜く時も同様です。



各ディスクを取り外す際は、ディスク側と本体側をしっかりと持ち、それぞれ反対方向に力を入れて外して下さい。

● カバーを取り付ける



各カバーを【各カバー取り付けディスク】に取り付けます。



【各カバー取り付けディスク】に各カバーをしっかりとかぶせて下さい。カバーをかぶせましたら、ディスクを本体に取り付けます。ディスクの取り付け方法は前項目、②ディスクの取り付け、取り外しを参照して下さい。

● スポンジを取り付ける



スポンジを【面ファスナーディスク】に取り付けます。



【面ファスナーディスク】の面ファスナーの面(黒色)にスポンジの緑の面を押し当ててください。スポンジが付きましたら、ディスクを本体に取り付けます。ディスクの取り付け方法は前項目、②ディスクの取り付け、取り外しを参照して下さい。

③ 電源を入れる

充電、ディスクの取り付けが完了しましたら、電源を入れます。



【電源スイッチ】を一回押して下さい。電源が入ります。電源を切る時はもう一度【電源スイッチ】を押して下さい。電源が切れます。



電源が入りましたら、しっかりと持ち手を持ち、洗いたい部分に押し当てて洗って下さい。

● 延長棒を付ける(床の掃除など低いところ)

延長棒を取り付けることにより、床の掃除や高いところの掃除をすることができます。



本体側面に【延長棒取り付け口】があります。ここに【延長棒取り付けアタッチメント】を差し込みます。



【延長棒取り付けアタッチメント】には表と裏があります。



【延長棒取り付けアタッチメント】の表が上になるように持ち、本体の持ち手側から【延長棒取り付け口】に差し込みます。



【延長棒取り付け口】に差し込む際は【延長棒取り付けアタッチメント】の両側を持ち、力を少し入れ浮かせて差し込んで下さい。



【延長棒取り付けアタッチメント】を本体に取り付けられましたら、【延長棒】を【延長棒取り付けアタッチメント】にねじ込み取り付けてください。



【延長棒】は根本を持ち、矢印方向にねじりながら引っ張ると伸ばすことができます。

取り付けが完了しましたら電動モップになります。

● 延長棒を付ける(窓拭き、本棚など高いところ)



【延長棒取り付けアタッチメント】の裏が上になるように持ち、本体の持ち手側から【延長棒取り付け口】に差し込みます。



【延長棒取り付け口】に差し込む際は【延長棒取り付けアタッチメント】の両側を持ち、力を少し入れ浮かせて差し込んで下さい。



【延長棒】を【延長棒取り付けアタッチメント】に取り付けると、本棚の上など高いところや壁、窓などを掃除できます。

● 延長棒を付けた際の使用上の注意点

延長棒

本製品の【延長棒】側には電源スイッチはありません。

【延長棒】をつけてご使用の際は、本体側の電源スイッチを入れ、動作させた状態で【延長棒】をご使用下さい。電源を切る際も、本体側の電源スイッチを操作し、電源を切ってください。



【延長棒】を取り付けた際も本体側の【電源スイッチ】を操作してください。

● 使用例



モップ



窓拭き



ハンディ



ハンディ



高いところ

● 防水について

本製品は簡易防水です。【充電口】部分は防水性が低いため水に濡らさないようご注意ください。また本体が水に浸からないようご注意ください。



⚠️ ご注意

- 本製品は簡易防水です。充電口部分は水に弱いため濡らさないで下さい。
- 完全防水ではありませんので、水に浸からないようご注意ください。
- 内容品に記載している以外の物は付属しません。
- 12時間以上ACアダプターと本体を接続し続けしないでください。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。
- 分解しないでください。
- 落としたり強い衝撃を与えないでください。
- 高温/多湿/火気近くで保管、使用しないでください。
- 小さなお子様の手が届くところで保管、使用しないでください。
- 異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。